

CE

NKT skjermet vinkelkontakt til 12 og 24 kV kabel Press- og skru-kabelsko

Beregnet for tilkobling på brytere, transformatorer, motorer etc. med standardiserte 250A gjennomføringer. Produktet leveres komplett med spesialutformet Al-Cu kabelsko. Ved bestilling er det viktig at en velger riktig sett i henhold til det press-system som skal brukes. Se tabell nedenfor. For ytterligere informasjon se montasjebeskrivelse MB 109.

*** Godkjent berøringsikker.**

Produktet har utvendig ledende sjikt som jordes ved montasje.

*** Produsert i silikongummi.**

Dette gir stor tverrsnittsfleksibilitet, optimale isolasjonsegenskaper og lett montasje.

*** Muliggjør kappetesting.**

Kontaktens ytre sjikt er isolert fra kabelens skjerm, og skal jordes separat med egen jordledersats som følger settet (se foto). Dette muliggjør måling etter feil (hull) på ytre kappe uten at kontakten kobles fra.

***Produktet kan monteres utendørs og innendørs.**

Produktet er testet og godkjent etter VDE 0278 og Cenelec HD629.S1.



El.nr	Benevnelse	Press-system	Ledertverrsnitt mm ²	
			12 kV	24 kV
11 315 78	CE 24/250 25S - 3	Sekskant DIN		25 Al
11 315 79	CE 24/250 25C - 3	Sekskant DIN		25 Cu
11 315 80	CE 12/24/250 50S - 3	Sekskant DIN	50 Al	50 Al
11 315 81	CE12/ 24/250 50D - 3	Dyp - press	50 Al	50 Al
11 315 82	CE 12/24/250 95S - 3	Sekskant DIN	95 Al	95 Al
11 315 83	CE12/ 24/250 95D - 3	Dyp - press	95 Al	95 Al
11 316 17	CE 12/24/250 25-95 - 3	Skru Al/Cu	25-95	25-95
11 316 60	Ombyggingssett OS fra 3-leder kabel for CC/CB			