

FLAMELINK 0,6/1

Kabelskjøtekonsept for kabeltype RFOU 0,6/1 kV



Beskrivelse

Kabelskjøtekonsept basert på 0-halogen, Flammehemmet krympeplast. Skjøtene passer også godt for kabeltype TFSI.

Kvalifikasjoner

Kabelskjøtekonseptet er testet iht.
IEC 60332-1 (Flammehemmet)
IEC 61034-1 (Røyktetthet)
EN 50393:2014 (Elektrisk typegodkjenning)



Testrapporter på forespørsel.

Egenskaper

- Enkel og hurtig montasje
- Liten diameterøkning sett i forhold til kabeldia.
- Hvert sett dekker flere kabler
- Hvert sett inkluderer passende skjøtehylser iht.
DIN 46341-1 for 0,5-70 mm² og
DIN 46267 for 25-300mm².



FOR UTVALGSTABELL OG VARENUMMER, SE NESTE SIDE.

ProCab AS
Teglverksveien 97
3057 Solbergelva, Norway

ProCab as
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00
firmapost@procab.no
www.procab.no

O 607

UTVALGSTABELL

Flamelink 0,6/1

Kabelstr mm ²	Skjøtens benevnelse	El.nr	Kabelstr mm ²	Skjøtens benevnelse	El.nr
1x16	FLAMELINK 0,6/1-1x16-35	11 317 18	4x1,5	FLAMELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 317 24
1x25	FLAMELINK 0,6/1-1x16-35	11 317 18	4x2,5	FLAMELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 317 24
1x35	FLAMELINK 0,6/1-1x16-35	11 317 18	4x4	FLAMELINK 0,6/1-3/4x4-6	11 317 27
1x50	FLAMELINK 0,6/1-1x50-95	11 317 19	4x6	FLAMELINK 0,6/1-3/4x4-6	11 317 27
1x70	FLAMELINK 0,6/1-1x50-95	11 317 19	4x10	FLAMELINK 0,6/1-3/4x10-16	11 317 28
1x95	FLAMELINK 0,6/1-1x50-95	11 317 19	4x16	FLAMELINK 0,6/1-3/4x10-16	11 317 28
1x120	FLAMELINK 0,6/1-1x120-150	11 317 20	4x25	FLAMELINK 0,6/1-3/4x25-35	11 317 29
1x150	FLAMELINK 0,6/1-1x120-150	11 317 20	4x35	FLAMELINK 0,6/1-3/4x25-35	11 317 29
1x185	FLAMELINK 0,6/1-1x185	11 317 21	4x50	FLAMELINK 0,6/1-4x50-70	11 317 35
1x240	FLAMELINK 0,6/1-1x240	11 317 22	4x70	FLAMELINK 0,6/1-4x50-70	11 317 35
1x300	FLAMELINK 0,6/1-1x300	11 317 23	4x95	FLAMELINK 0,6/1-4x95-120	11 317 36
			4x120	FLAMELINK 0,6/1-4x95-120	11 317 36
2x1,5	FLAMELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 317 24	4x150+E	FLAMELINK 0,6/1-4x150+E	99 10 28
2x2,5	FLAMELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 317 24	4x185+E	FLAMELINK 0,6/1-4x185+E	99 10 29
2x4	FLAMELINK 0,6/1-2x4-6	11 317 25			
2x6	FLAMELINK 0,6/1-2x4-6	11 317 25	7x1,5	FLAMELINK 0,6/1-7x1,5-2,5	11 317 37
2x10	FLAMELINK 0,6/1-2x10-16	11 317 26	7x2,5	FLAMELINK 0,6/1-7x1,5-2,5	11 317 37
2x16	FLAMELINK 0,6/1-2x10-16	11 317 26			
			12x1,5	FLAMELINK 0,6/1-12x1,5-2,5	11 317 38
3x1,5	FLAMELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 317 24	12x2,5	FLAMELINK 0,6/1-12x1,5-2,5	11 317 38
3x2,5	FLAMELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 317 24			
3x4	FLAMELINK 0,6/1-3/4x4-6	11 317 27	19x1,5	FLAMELINK 0,6/1-19x1,5-2,5	11 317 39
3x6	FLAMELINK 0,6/1-3/4x4-6	11 317 27	19x2,5	FLAMELINK 0,6/1-19x1,5-2,5	11 317 39
3x10	FLAMELINK 0,6/1-3/4x10-16	11 317 28			
3x16	FLAMELINK 0,6/1-3/4x10-16	11 317 28	27x1,5	FLAMELINK 0,6/1-27x1,5-2,5	11 317 40
3x25	FLAMELINK 0,6/1-3/4x25-35	11 317 29	27x2,5	FLAMELINK 0,6/1-27x1,5-2,5	11 317 40
3x35	FLAMELINK 0,6/1-3/4x25-35	11 317 29			
3x50	FLAMELINK 0,6/1-3x50-70	11 317 30	37x1,5	FLAMELINK 0,6/1-37x1,5-2,5	11 317 41
3x70	FLAMELINK 0,6/1-3x50-70	11 317 30	37x2,5	FLAMELINK 0,6/1-37x1,5-2,5	11 317 41
3x95	FLAMELINK 0,6/1-3x95	11 317 31			
3x120+E	FLAMELINK 0,6/1-3x120-150+E	11 317 32			
3x150+E	FLAMELINK 0,6/1-3x120-150+E	11 317 32			
3x185+E	FLAMELINK 0,6/1-3x185+E	11 317 33			
3x240+E	FLAMELINK 0,6/1-3x240+E	11 317 34			