

PUMPE FOR PRESS OG KUTT

Elektrohydraulisk batteridrevet pumpe B85M-P36-CH for press og kutt fra Cembre

B85M er en ny batteridreven 850 bar elektrohydraulisk pumpe, med fjernkontroll og et nytt Li-Ion høyytelsesbatteri 36 V - 6,2 Ah, som gir lengre arbeidstid.

De nye pumpene er utstyrt med en manuell knapp for drift og trykkavlastning (elektronisk låst av sikkerhetsmessige årsaker ved bruk av den håndholdte fjernkontrollen). Et nytt design, lavere vekt og et ideelt tyngdepunkt sikrer mer komfortabel håndtering under bruk.

Takket være sin stive struktur sikrer plastkroppen tilstrekkelig mekanisk beskyttelse under alle driftsforhold, og tetningene på huset oppnår IP44M-beskyttelse.

Det ergonomiske håndtaket gir pumpene mer sikkerhet og komfort under håndtering. Stillestående og vibrasjonsfri drift sikrer maksimal brukervennlighet. Pumpene er utstyrt med en 3 m lang høytrykkslange og en sikkerhets rask kobling (på pumpen). Enheten har også en manuell trykkavlastningsknapp og enkel tilgang til oljetanken for å fylle på olje om nødvendig.

OLED-displayet kan brukes til å lese viktige driftsparametere over arbeidssyklusene, for eksempel:

- Valg av driftsmodus (kutting, trykking eller stansing)
- Valg av oljereturtype (smartmodus, manuell modus)
- Garantert arbeidstrykk og øyeblikkelig trykk oppnådd i BAR/PSI for å muliggjøre verifisering av riktig funksjon
- Batteriets ladetilstand
- Antall sykluser som er utført
- Antall sykluser til planlagt anbefalt vedlikehold
- Motorens temperatur
- Drift (ekstern eller manuell).
- I tillegg er pumpene utstyrt med en "signallogo", som gir operatøren nyttig informasjon.



Kun ett batteri inkludert.



B85M-P36

Høyde x Bredde x Lengde (mm):	327x161x405 mm
Vekt:	10 kg
Arbeidstrygg:	850 bar
Spenning:	36 V
Kapasitet:	6.2 Ah
Størrelse på oljetank:	1100 cm ³

El.nr	Benevnelse
993701	Pumpe B85M-P36-CH